

Bestellbezeichnungen

FPA - Antriebe ohne Hohlwelle

Tabelle 1

Baureihe	Baugröße Version	Untersetzung					Motorwicklung und Stecker- konfiguration	Motorfeed- backsystem	Bremse	Sonderausführung
		9	21		37	45				
FPA	11A						H	RES	B	Nach Kunden- anforderung
	14			33				E2048 M2048 RES		
	20B			33						
	32B			33						
Bestellbezeichnung										
FPA - 20B - 21 - H - E2048 - B - SP										

Tabelle 2

Motorwicklung		
Baugröße Version	Bestellbezeichnung	Maximale stationäre Zwischenkreisspannung
11A	H	680 VDC
14		
20B		
32B		

Tabelle 3

Steckerkonfiguration			
Bestellbezeichnung	Motor	Motorfeedbacksystem	
H	6 pol. (M23)	RES	E2048 M2048
		12 pol. (M23)	17 pol. (M23)

Tabelle 4

Motorfeedbacksystem		
Bestellbezeichnung	Typ	Protokoll
E2048	Inkrementell	-
M2048	Multiturn Absolut	EnDat®
RES	Resolver	-